オンデマンドプリンター設定手順【Windows 7】

ここでは、Windows 7 (32 ビット)、Internet Explorer 11 を使用してオンデマンドプリンターのプリン タードライバーをインストールする手順を説明します。パソコンの環境によっては、表示する画面が異なる 場合があります。

※注意: Windows 7 Starter, Home Basic は利用できません。

(1) [スタート]

 をクリックし、[コンピューター] を右クリックして、[プロパティ] をクリック
 します。



(2) 表示された画面で、OS 名とビット数(32 ビットまたは 64 ビット)を確認します。画面の例では、「Windows7 32 ビット」であることが確認できます。

				x
	ペネル ▶ すべてのコントロール	ノパネル項目 ▶ システム	▼ 4 コントロール パネルの検索	P
コントロール パネル ホーム	コンピューターの基本的な	情報の表示		• •
😚 デバイス マネージャー	Windows Edition	OS名)		-
😚 リモートの設定	Windows 7 Enterprise			
🚱 システムの保護	Copyright © 2009 Mic	crosoft Corporation. All rights reserved.		
🚱 システムの詳細設定	Service Pack 1			
	システム			_
	評価:	システムの評価を利用できません。		-
	プロセッサ:	Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40	0GHz 3.40 G브=	
	実装メモリ (RAM):	4.00 GB (3.17 GB 使用可能)	ビット数	
	システムの種類:	32 ビット オペレーティング システム		
	ペンとタッチ:	このディスプレイでは、ペン入力とタッ	チ入力は利用できません	
	コンピューター名、ドメイ	ンおよびワークグループの設定		-

(3) ブラウザーを起動し、リコーのホームページにアクセスします。
 リコー ホームページ: http://www.ricoh.co.jp

(4) [サポート・ダウンロード] → [ソフトウェアダウンロード]の順にクリックします。



(5) [プリンター] をクリックします。

RICOH imagine. change. بدربر	ーション・商品サイト 日本	<u>ホーム</u>	<u>お問い合わせ サイトマップ</u>	▶ リューグループ企業・Rサイト 検索
ソリューション	商品	サポート・ダウンロード	イベント・セミナー	リューについて
<u>ホーム</u> >サポート・ダウンロード>ソ	フトウェアダウンロード	•		
<u> </u>	ソフトウェアダウン	'ロー ド		
▶ お問い合わせ	FTPによるダウンロードサ	サービス終了のお知らせ		
▶ <u>よくあるご質問 -FAQ-</u>				
▶ ソフトウェアダウンロード	ドライバー			
▶ マニュアルダウンロード				
▶ <u>OS別対応状況</u>	送 被写機/ 複合	·····································	<u>29-</u>	and the second second second
▶ 修理の申し込み・ご相談	・imagioシリーズ ・RICOH MPシリ・	ーズ ·IPSi	iO シリーズ OH SP シリーズ	
▶ 修理対応終了製品	その他	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ロシリーズ	
▶ 保守サービス				

(6) "機種一覧リスト"で [カラーレーザープリンター]の [+] をクリックします。

RICOH imagine. change. 日本 お問い合わせ ご購入窓口 サイトマップ <u>Ricoh Global</u> 検索					
ホーム ホーム > ダウンロード > プリング	製品 サービス & ソリューション サポート ダウンロー タードライパー >> [1. 製品を選ぶ] > 2. OSを選ぶ > 3. ソフトウェアを選ぶ > 4. ダウ	・ド リコーについて			
 ● <u>ダウンロード</u> ◆ ドライバー ・ 接写機/復合機 	プリンター ドライバー ブリンターのドライバーはじめ提携ソフトウェアをダウンロードいただけます。お使いいたた 「os環境」の順に約込み、目的のドライバーを検索してください。	だいている「製品」、ご利用の			
- プリンター - ファクシミリ - デジタル印刷機 - スキャナー - <u>プロダクションプリン</u> ター	 製品絞り込み検索 Q 製品名を入力してください。 例 C420 絞り込み結果 	ヘルプ ご利用力イド 本ダウンロード サービスの使い 方を提供してお ります。			
 <i>→ ブリンティングソリュー</i> ション →	紋込み検索を行うと、ここに製品名が表示されます。	レーザーブリンターFAQ ジェルジェットプリンター FAQ			
 ▶ <u>復写機/復合機ソリューシ</u> <u>ヨン</u> ▶ <u>App2Me</u> 	機種一覧リスト ▼ カラーレーザープリンター	お各様からあせ られるご質問と 回答をご覧いた だけます。			
▶ <u>テレビ会議・Web会議シ</u> ステム	* モノクロレーザーブリンター	閱連情報			

(7) [IPSIO SP C シリーズ] から "IPSiO SP C831/C831M/C830/C830M" を選択し、[検索] を クリックします。



(8) "OS 一覧リスト"で [Windows] の左の [+] をクリックすると OS の一覧が表示されますの で、手順(2) で確認した OS をクリックします。

Øウンロード	製品: IPSiO SP C831/C831M/C830/C830M
▼ ドライバー	「お客様のご利用OS」の自動表示は、Microsoft Internet Explorer でのみ表示されます。 OS名が表示されない、または別のOSをご希望の場合は、「OS一覧リスト」をご利用ください。
- <u>複写機/複合機</u>	
- フリンター - <u>ファクシミリ</u> - <u>デジタル印刷機</u>	お客様のご利用OS Windows 7 (32ビット) (ソフェウェアダウンロードへ)
- <u>スキャナー</u> - プロダクションプリン	※ ご利用のOSによっては、複数のOSが表示される場合があります。ご利用OSを選択してください。
<u>9-</u>	OS一覧リスト
 プリンティングソリュ・ ション 	=
 <u>ドキュメントソリュー</u> 	
232	▶ Windows 8.1 (32ビット) Windows 8.1 (64ビット) Windows 8 (32ビット)
2=2 ★ 複写機/複合機ソリュー ション	► <u>Windows 8 (54ピット)</u> ► <u>Windows 7 (32ピット)</u> ► <u>Windows 7 (64ピット)</u>
 ション 複写機/複合機ソリュー ション App2Me 	Windows 8 (64 Ły Ł) Windows 7 (32 Ły Ł) Windows 7 (64 Ły Ł) Windows Vista (32 Ły Ł) Windows Vista (64 Ły Ł) Windows XP (32 Ły Ł) Windows Vista (34 Ły Ł) Windows Vista (64 Ły Ł) Windows XP (32 Ły Ł)
	► Windows 8 (64 E ∪ F) ► Windows 7 (32 E ∪ F) ► Windows 7 (64 E ∪ F) ► Windows Vista (32 E ∪ F) ► Windows Vista (64 E ∪ F) ► Windows XP (32 E ∪ F) ► Windows XP (64 E ∪ F) ► Windows XP (32 E ∪ F) ►

(9) "推奨プリンタードライバー"の "RPCS ドライバー Ver.X.XX"の [ダウンロード] をクリックします。



(10) 下のようなメッセージが表示されたら、ダウンロードファイル名(数字)を確認し、[実行] をクリ ックします。パソコン環境によっては、表示される画面が下図と異なる場合があります。

support.ricoh.com から 178355.exe 12.7 MB) を実行または保存しますか?		×
🕐 この種類のファイルは PC に問題を起こす可能性があります。	実行(R)	保存(S) ▼ キャンセル(C)
ダウンロードファイル名(画	面と異な	る場合があります)

(11) 任意のインストール先を指定して、[解凍] をクリックします。



(12) この画面が表示されたら、[いいえ] をクリックします。



(13) [プログラム互換性アシスタント] 画面が表示された場合は、[このプログラムは正しくインストールされました] をクリックします。



(14) 手順(11) で指定したインストール先に、手順(10) で確認したダウンロードファイル名のフォ ルダが作成されたことを確認します。



(15) [スタート] 👩 → [デバイスとプリンター] の順にクリックします。



(16) [デバイスとプリンター] 画面上部の [プリンターの追加] をクリックします。



(17) [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] をクリックします。



(18) [探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。

🚱 🖶 プリンターの追加		×
プリンターが見つかりませんで	した。	
プリンター名	アドレス	
		再検索(S)
→ 探しているプリンター(はこの一覧にはありません(R)	
	[次へ(N) キャンセル

(19) [共有プリンターを名前で選択する] に下記を入力し、[次へ] をクリックします。http://iedu-prsv2.edu.i.hosei.ac.jp:80/printers/ondemand_print/.printer

▲ プリンターの追加
プリンター名または TCP/IP アドレスでプリンターを検索
◎ プリンターを参照する(<u>W</u>)
 ● 共有プリンターを名前で選択する(S) http://iedu-prsv2.edu.i.hosei.ac.jp:80/printers/ondemand_print/.printer 参照(R)
例: ¥¥<コンピューター名>¥<プリンター名> または http://<コンピューター名>/printers/<プリンター名>/.printer
◎ TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(<u>I</u>)
次へ(N) キャンセル

(20) [ユーザ名] に「i-edu¥統合認証ユーザ ID(学生証番号)」を、[パスワード] に統合認証パス ワードを入力し、[OK] をクリックします。

ネットワ	ーク パスワードの入	க்	x
P	このプリンターにアクセ す。	スする(こは、ユーザー名とパスワードを入力する必要がありま	
	プリンター名	http://iedu- prsv2edu.ihosei.ac.jp:80/printers/ondemand_print/printer	
	ユーザー名(山)		
	パスワード(<u>P</u>)		
		ОК + +>>セル	

(21) [ディスク使用] をクリックします。

プリンターの追加ウィザード	<u> १</u> ×
プリンターの製造元とモデルを選択 いる場合は、「ディスク使用」をクリ のマニュアルを参照して互換性のな	してください。プリンターにインストール ディスクが付属して ックしてください。プリンターが一覧にない場合は、プリンター らるプリンターを選択してください。
製造元 Brother Canon Casio Epson F: Value このドライバーはデジタル署名されていまで ドライバーの署名が重要な理由	ター other DCP-116C other DCP-117C other DCP-128C other DCP-129C す。 ディスク使用(出)
	OK キャンセル

(22) [参照] をクリックします。

้วองย่-	ディスクからインストール	×
~	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>): A¥	参照(<u>B</u>)

(23) 手順(14) で作成されたフォルダの中の [disk1] フォルダを開き、「OEMSETUP」 で始まるフ ァイルを選択して、[開く] をクリックします。

📄 ファイルの場所				×
ファイルの場所(1):	퉬 disk 1	•	G 🤌 📂 🛄 🗸	
e	名前	A	更新日時	種類
会び 最近表示した場所	OEMSETUP.INF		2014/11/14 12:16	セットアップ情
デスクトップ				
うイブラリ				
	•	III		P.
	ファイル名(<u>N</u>): OE	MSETUPINF		開((0)
ネットワーク	ファイルの種類(工): セッ	トアップ情報 (*.inf)	▼	キャンセル

(24) [製造元のファイルのコピー元] ボックスに、手順(23) で指定したファイルへのパスが入力されていることを確認し、[OK] をクリックします。



(25) "RICOH IPSiO SP C830" を選択し、[OK] をクリックします。ドライバーのインストールが 終了するまで、しばらく待ちます。

プリンターの追加ウィザード	? x
プリンターの製造元とモデルを選択してください。プリンターにインストール ディスパ いる場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。プリンターが一覧にない場合 のマニュアルを参照して互換性のあるプリンターを選択してください。	フが付属して は、プリンター
プリンター FICOH IPSIO SP C880 RPCS これにOH IPSIO SP C880M RPCS これにOH IPSIO SP C881 RPCS これにOH IPSiO SP C881M RPCS これにOH IPSiO SP C881M RPCS	
このドライバーはデジタル署名されています。 <u>ドライバーの署名が重要な理由</u> 	7使用(山
ОК	キャンセル

(26) ドライバーのインストールが終了すると、"正しく追加されました" というメッセージとプリ ンター名が表示されます。メッセージを確認したら、[次へ] をクリックします。

🅞 🖶 プリンターの追加		x	
ondemand_print (http://iedu-prsv2.edu.i.hosei.ac.jp:80 上) が正しく追加されました			
プリンター名(<u>P</u>):	ondemand_print (http://iedu-prsv2.edu.i.hosei.ac.jp:80 上)		
このプリンターに RICOH :	IPSiO SP C830 RPCS ドライバーがインストールされました。		
	(次へ(N)) (1)	ヤンセル	

(27) [完了] をクリックします。



(28) 手順(16) の [デバイスとプリンター] 画面に、追加したプリンターのアイコンが表示されていることを確認します。

アイコン表示例	ondemand_prin t (http://iedu-prs
	v2.edu.i.hosei

以上で、インストールは完了です。